

İNTERNET (GPRS/WAP AYARLARI)

İlk Önce Veri Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- Veri Hesabı
- GPRS
- Boş Profil seçilir
- Hesap ismi: AVEA GPRS WAP
- APN: wap
- Kullanıcı Adı: wap
- Parola: wap
- Doğrulama Türü: Normal

Daha sonra Tarayıcı Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- İnternet Hizmeti
- Ayarlar
- Profiller
- Yeni Ekle
- Profil Adı : AVEA GPRS WAP
- Ana Sayfa : www.google.com.tr veya isteğe bağlı Java 1.0 destekleyen sayfalar
- **Veri Hesabı : AVEA GPRS WAP**
- Bağlantı Tipi: WAP/ İp Adresi: 213.161.151.201
- Güvenlik: Kapalı
- Kullanıcı Adı: wap
- Şifre: wap

Bu işlemlerden sonra düzenlenen profil Etkinleştirilir.

MMS AYARLARI

İlk Önce Veri Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- Veri Hesabı
- GPRS
- Boş Profil seçilir
- **Hesap ismi: AVEA MMS**
- APN: mms
- Kullanıcı Adı: mms
- Parola: mms
- Doğrulama Türü: Normal

Daha sonra Tarayıcı Hesabı oluşturulur;

- Mesajlar
- MMS
- MMS Ayarları
- Profiller - Yeni Ekle
- Profil Adı: AVEA MMS
- MMSC adresi : <http://mms.avea.com.tr/servlets/mms>
- **Veri Hesabı: AVEA MMS**
- Bağlantı Tipi: HTTP
- Proxy Adres: 213.161.151.201
- Proxy Port: 8080
- Kullanıcı Adı. mms
- Şifre: mms

Bu işlemlerden sonra düzenlenen profil Etkinleştirilir.