

İNTERNET (GPRS/WAP AYARLARI)

İlk Önce Veri Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- Veri Hesabı
- GPRS
- Boş Profil seçilir
- Hesap ismi: VODAFONE LIVE
- APN: vflive
- Kullanıcı Adı: vodafone
- Parola: vodafone
- Doğrulama Türü: Normal

Daha sonra Tarayıcı Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- İnternet Hizmeti
- Ayarlar
- Profiller
- Yeni Ekle
- Profil Adı : VODAFONE LIVE
- Ana Sayfa : www.google.com.tr veya isteğe bağlı Java 1.0 destekleyen sayfalar
- **Veri Hesabı : VODAFONE LIVE**
- Bağlantı Tipi: WAP/ İp Adresi: 212.065.136.226
- Güvenlik: Kapalı
- Kullanıcı Adı: "boş bırakılacak"
- Şifre: "boş bırakılacak"

Bu işlemlerden sonra düzenlenen profil Etkinleştirilir.

MMS AYARLARI

İlk Önce Veri Hesabı oluşturulur;

- Hizmetler
- Veri Hesabı
- GPRS
- Boş Profil seçilir
- **Hesap ismi: VODAFONE MMS**
- APN: MMS
- Kullanıcı Adı: vodafone
- Parola: vodafone
- Doğrulama Türü: Normal

Daha sonra Tarayıcı Hesabı oluşturulur;

- Mesajlar
- MMS
- MMS Ayarları
- Profiller - Yeni Ekle
- Profil Adı: VODAFONE MMS
- MMSC adresi : <http://217.31.233.18:6001/MM1Servlet>
- **Veri Hesabı: VODAFONE MMS**
- Bağlantı Tipi: WAP
- Proxy Adres: 217.031.233.018
- Kullanıcı Adı: "boş bırakılacak"
- Şifre: "boş bırakılacak"

Bu işlemlerden sonra düzenlenen profil Etkinleştirilir.